

ARTEMISZ®

Kedves Ügyfelünk,

Első sorban szeretnénk gratulálni, hogy te is minőségi terméket választottál. És az ARTEMISZ® kiváló minőségű extra erős újgenerációs biztonságtechnikai termék tulajdonosa lettél.

Használati utasítás:

- A terméket 85% nagyobb páratartalmú helyre ne telepítsd.
- Billentyűzetet ujjbeggyel használd. Éles tárgyak megrongálhatják a tasztatúrát. Ami működési zavarokat okozhatnak.
- A zárszerkezet jelzésekor az elemeket cserélni kell!
- A saját PIN és Mesterkódot jegyezd meg!

Használati útmutató

- a) Alaphelyzetben (gyári állapotban) 000000-számokkal nyitható.
- b) Nyomd meg ujjbeggyel a **0-0-0-0-0-0** és az **ENTER** gombot.
- c) **5 másodpercen** belül el kell fordítani a tárcsát a nyitáshoz. Kód elfogadásakor ameddig a zöld LED fény világít. **OK** ✓
- d) **3x rossz** kódbevitel után a piros ⚠ LED felvillan és a zárszerkezet 120 másodpercre letilt.

Saját PIN kód feltanítása

- a) Nyisd ki a fent említett gyári kóddal a széfet.
- b) Az ajtó belső felületén található program gombot nyomd meg (2 rövid hangjelzés után, add meg **6-8** számjegyből álló saját PIN kódot. Majd nyomd meg az **ENTER** gombot a megerősítéshez.
- c) A feltanított PIN kód ellenőrzését, a széf ajtó nyitott állapotában ellenőrizd, addig ne csukd be ameddig nem ellenőrizted.

Mesterkód megváltoztatása

- a) Nyisd ki a széfajtót, nyitott helyzetben nyomd meg az **1-9-5-3**-as billentyűkombinációt, majd nyomd meg az ajtó belső részén található program gombot. Ezután írd be a saját **6-8** számjegyből álló saját mesterkódot, és nyomd meg az **enter**-t (**ne** felejtse el, **ne** legyen azonos a feltanított PIN kóddal)

Akkumulátor csere

Abban az esetben, ha már a széf nem nyitható és a sárga LED felvillan, az elemek teljesen lemerültek. Korábban több nyitáskor a „🔋 BATT” sárga LED fény felvillanása ezt jelezte. A jelzés ellenére sem cserélted ki az elemeket. ☹

Vásárolj egy **9V** elemet, vagy rendeld meg a SZÉF NAGYKER® Áruházban a www.szefnagyker.com weboldalán, a széf termékhez. **Csak új elemet használj!** (abban lesz megfelelő töltés)

Értelemszerűen érintsd a zárszerkezethez. Erősen nyomd neki a fóliatasztatúra jobb alsó sarkában lévő 9V körökhöz. ●● Az általad feltanított PIN vagy mesterkódot nem felejtette el a zár, ezért ezekkel a kódokkal nyitható. A széfnyitást követően az ajtó belső részén található elemtartóba cseréld ki az elemeket. **AA 1,5 elemek kellene.** És nyitott állapotban ellenőrizd a megfelelő működését.

